ОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП	КОЛИЧЕСТВО бр.	ФИРМА
+THHCK-ANR1	Реле с 1 НО/НЗ контакт, комплект с цокъл и LED Uн = 230V AC/DC	Zelio Relay	1	
+THHCK-ANR3	Реле за контрол на фазите и следене посоката на въртене Un = 440V 50/60 Hz	RM4-T	1	
+THHCK-F12	Автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, крива C Uн = 400V 50 Hz Iн = 16A	iC60N(C), 2P	1	
+THHCK-F13	Автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, крива C Uн = 400V 50 Hz Iн = 16A	iC60N(C), 2P	1	
+THHCK-F14	Автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, крива C Uн = 400V 50 Hz Iн = 16A	iC60N(C), 2P	1	
+THHCK-F15	Автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, крива C Uн = 400V 50 Hz Iн = 16A	iC60N(C), 2P	1	
+THHCK-F16	Автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, крива C Uн = 400V 50 Hz Iн = 6A	iC60N(C), 2P	1	
+THHCK-F17	Автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, крива C Uн = 400V 50 Hz Iн = 6A	iC60N(C), 2P	1	
+THHCK-F18	Автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, крива C Uн = 400V 50 Hz Iн = 10A	iC60N(C), 2P	1	
+THHCK-F19	Автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, крива C Uн = 400V 50 Hz Iн = 10A	iC60N(C), 2P	1	
+THHCK-F20	Автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, крива C Uн = 400V 50 Hz Iн = 6A	iC60N(C), 2P	1	
+THHCK-F21	Автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, крива C Uн = 400V 50 Hz Iн = 6A	iC60N(C), 2P	1	
+THHCK-3F1	Клема с предпазител	AB1FUSE	3	
+THHCK-K3	Контактор / Contactor Uн = 230V 50 Hz Iн = 6A	LC1-K	1	
+THHCK-K3	Допълнителни контакти блокове	LA1-KN	1	
+THHCK-Q6	Товаров прекъсвач, сглобена двойка, 4-полюсен Uн = 415V 50 Hz Iн = 100A	INS 250-100A	1	
+THHCK-Q8	Автоматичен прекъсвач, 4-полюсен, крива C Uн = 415V 50 Hz Iн = 32A	iC60N(C), 4P	1	
+THHCK-	Модул дефектнотокова защита, 4-полюсна, клас AC 400..415V 50 Hz In = 40 A	Vigi iC60	2	
+THHCK-Q9	Автоматичен прекъсвач, 4-полюсен, крива C Uн = 415V 50 Hz Iн = 32A	iC60N(C), 4P	1	
+THHCK-Q10	Термо-магнитен моторен прекъсвач Uн = 690V 50 Hz Iн = 2,5..4 A 1,1 kW	GV2	1	
+THHCK-Q11	Автоматичен прекъсвач, 1-полюсен, крива C Uн = 400V 50 Hz Iн = 2A	iC60N(C), 1P	1	
+THHCK-Q12	Термо-магнитен моторен прекъсвач Uн = 690V 50 Hz Iн = 4..6,3 A 2.2 kW	GV2	1	
+THHCK-Q13	Термо-магнитен моторен прекъсвач Uн = 690V 50 Hz Iн = 4..6,3 A 2.2 kW	GV2	1	
+THHCK-Q14	Термо-магнитен моторен прекъсвач Uн = 690V 50 Hz Iн = 4..6,3 A 2.2 kW	GV2	1	
+THHCK-Q15	Автоматичен прекъсвач, 4-полюсен, крива C Uн = 415V 50 Hz Iн = 32A	iC60N(C), 4P	1	
+THHCK-S1	Трипозиционен ключ със задържане, 2НО контакт	XB4	1	
+THHCK-S2	Бутон, възврат с пружина, 1НЗ, червен, с индикация "0"	XB4	1	
+THHCK-S3	Бутон, възврат с пружина, 1НО, зелен, с индикация "I"	XB4	1	

"Инвестиционно консултантска компания" АД
Консултант: .....
Част: .....
Дата: .....
Изп. директор: .....

В качеството си на Възложител, упълномощен от Столична община
/инж. .....
представител на „Софийска вода" АД

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
Регистрационен № 41546
инж. ТОДОР АТАНАСОВ ЛУЛЧЕВ
/подпис/
ЕАСТ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ИЗМ.	АРХ.	СК	ГЕОДЕЗИЯ	ПЪТНА	ПБЗ	ПБ
2						
1						
0						

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ (ИМЕ, ПОДПИС)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ | Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД с пълномощно рег.№СО-КО-17-147/08.05.2013г. | Софийска вода

ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА РЕЗЕРВОАР "ПОД СИМЕОНОВО"
ПОДОБЕКТИ: ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. ВОДНА И СУХА КАМЕРИ.

ИЗГОТВИЛ:	ИМЕ:	ПОДПИС:
ПРОЕКТАНТ	Т. ЛУЛЧЕВ	
ПРОВЕРИЛ	Д. ГРОЗЕВА	
ОДОБРИЛ	Д. ГРОЗЕВА	

ТАБЛО НН СК.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЧАСТ	ЕЛ
РЕДАКЦИЯ	0
ДАТА	05.2013
ФАЗА	РП
МЯРКА	cm
МАЩАБ	-
ЛИСТ No	8
ВС. ЛИСТА	8
ФАЙЛ	523.00.0_T08-01.002

SWECO ENERGOPROEKT JSC. | № 523.00.0_T08-01.002